

Umbau WL18(vorhanden) auf LE18D (Neu)

	WL18	LE18D
Abmessungen		
Breite	435	430
Höhe	675	676
Tiefe	298	326

Neues Gerät etwas größer, Platzbedarf prüfen!

	WL18	LE18D
Stromversorgung		
Zuleitung	400V/N+PE	400V/N+PE
Leistung	13,7 kW	13,53 kW
Absicherung	3 X 32A	3 X 32A

Alte Zuleitung kann übernommen werden.

	WL18	LE18D
Abwasseranschluß		
	1 X 35 mm	1 X 35 mm
	Unterhalb hinten	Unterhalb mittig

Bauseitiger Ablauf muss angepasst werden

	WL18	LE18D
Wasserzulauf		
	1 X 3/4 "	1 X 3/4"

Bauseitiger Zulauf muss ev. angepasst werden

	WL18	LE18D
Dampflanzen und Leitung		
	1 Lanze und Dampfleitung DN35	1 Lanze und Dampfleitungen DN35

Vorhandene Dampfleitung und Lanze kann weiterverwendet werden.

	WL18	LE18D
Regelung		
Ansteuerung bauseits z.B. 0-10V	Anschluss an Klemmen 6 und 7	Anschluss an Klemmen 5 und 6 mit einer Brücke von 5 nach 7

Ansteuerung kann übernommen werden

	WL18	LE18D
Freigabe		
	Anschluss an Klemme 9-10	Anschluss an Klemme 9-10

Freigabe kann übernommen werden, zusätzlich ist eine Brücke an Klemme 11-12 notwendig

	WL18	LE18D
Betriebs- und Störmeldung		
	Anschluss an Störmeldeplatine	Anschluss an Klemmen 542-547

Stör- und Betriebsmeldung kann übernommen werden